



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
HIKVISION

<https://emart.su/brands/hikvision/>

| | |
|-----------------|-----------------|
| Федеральный | 8 800 511-77-41 |
| Санкт-петербург | 8 812 426-99-66 |
| Москва | 8 495 137-99-67 |
| Краснодар | 8 861 205-62-66 |

www.emart.su

mail@emart.su

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Терминал доступа со встроенным считывателем
отпечатков пальцев

DS-K1A802F-B



www.hikvision.ru

DS-K1A802F-B



Общая информация

- Дисплей 2.8 дюймов
- 3.000 отпечатков пальцев
- 3.000 пользователей
- 100.000 событий
- Wi-Fi
- Простая и удобная установка
- Литиевая батарея в комплекте

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| | DS-K1A802F-B |
| Система | |
| Процессор | 32-битный 1ГГц |
| ОС | Linux |
| Память | 256Мб |
| Монитор | |
| Тип | 2.8" TFT LCD экран |
| Разрешение | 320 × 240 |
| Управление | Клавиши |
| Оповещения | |
| Аудио | 1 зуммер, 1 динамик |
| LED-индикация | Питание, статус соединения |
| Клавиатура | |
| Тип клавиатуры | Механическая |
| Параметры | 19 клавиш |
| Параметры считывателя | |
| Встроенный считыватель отпечатков пальцев | Оптический модуль |
| Время идентификации | 1:N ≤ 1с |
| Количество поддерживаемых отпечатков пальцев | 3000 |
| Вероятность ошибочного предоставления доступа (FAR) | ≤ 0.001% |
| Вероятность ошибочного отказа доступа (FRR) | ≤ 0.01% |
| Количество поддерживаемых событий | 100 000 |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Сетевые протоколы | TCP/IP |
| Режим передачи данных | TCP/IP, WIFI |

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| USB | 1 USB2.0 |
| Основное | |
| Wi-Fi | Есть |
| Питание | DC 12В |
| Рабочий ток | 1А |
| Потребление | 12Вт макс. |
| Литиевая батарея | В комплекте |
| Рабочие условия | -10 °С...+55 °С , влажность 10% - 90% |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры | 140 × 155 × 30мм |

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -10 до +55 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +55°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.

