

## Сенсорная кнопка выхода TS-MAGIC



### Назначение

Кнопка предназначена для работы в системах КУД или других слаботочных системах.

### Индикация

**Синяя** – дежурный режим

**Зеленая** – детектирование прикосновения

### Подключение

Красный – +12В

Черный – Общий

Желтый – COM (центральный контакт реле)

Белый – NC (нормально замкнутый контакт реле)

Оранжевый – NO (нормально разомкнутый контакт реле)

### Установка кнопки

Отверните фиксирующий винт внизу корпуса, закрепите заднюю крышку корпуса на стене. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

### Характеристики

Питание	12В
Коммутируемое напряжение / ток	28В/3А
Рабочая температура	-20 +50 град.С
Размеры	86 x 50 x 20 мм

### Комплект поставки

Кнопка, инструкция, 2 самореза, 2 дюбеля.